PXN

P50L

Wireless Gaming Controller

—

User Manual

Thank you for choosing and supporting PXN, please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

01 Product Overview

02 System Requirement

Supported platform	SWITCH, PC, iPhone
PC system requirement	Windows 7 /8 /10 /11, iOS 16+

03 Power ON / OFF

Power ON: Long press [Power Switch] for 3s to power ON and enter pairing.
Power OFF: Short press [Power Switch] to reset and power OFF.

04 Mobile APP Function

Download for iOS: App Store search [PXN Play].
Download for Android: Google Play search [PXN Play].
After connecting the controller to SWITCH or PC, connect with APP and the function of the controller can be set in the APP.

APP Function Introduction:
- Controller Macro function setting and sharing
- Controller joystick sensitivity adjustment
- Controller vibration intensity adjustment
- Controller Turbo function adjustment

* More functions are under development

05 How to use in SWITCH

- BT Connection

Step 1 Click ⚙ Controller → Change Grip/Order on SWITCH homepage.
Step 2 Long press [Power Switch] for 3s to enter pairing. Four LED indicators on the controller will flash circularly when the remaining battery life displaying, then enter connection state.
Step 3 LED1 on the controller will remain ON after 5s, the connection is successful.

- SWITCH Console re-connection and wake-up

In wireless connection, press ⓗ button on the controller to reconnect and wake up the SWITCH Console.

- Wired Connection

Click ⓗ Setting on SWITCH homepage → Controllers and Sensors → click Pro Controller Wired Connection. Please make sure this option state is ON.

- Connect with SWITCH Console

* Please make sure the controller is OFF / under Sleep state before wired connection.
Step 1 Use Type-C cable and OTG Adapter to connect the controller and SWITCH console.
Step 2 The connection is successful when LED1 indicator flashing.
(Note: OTG adapter is not included)

- Connect with SWITCH Dock

* Please make sure the controller is OFF / under Sleep state before wired connection.
Step 1 Use Type-C cable and OTG Adapter to connect the controller and SWITCH Dock.
Step 2 The connection is successful when LED1 indicator flashing.

- Controller Sensor / 3D Joystick Calibration

When the controller occurs disorder or joystick problem, you can use calibration function to fix it.
Step 1 In sleeping state, press [L3 + R] to enter the calibration mode, the 4 LED indicators on the controller will flash alternately in 2 groups.

Step 2 Rotate the leftstick and rightstick for 2-3 turns.
Step 3 Place the controller on a horizontal table and press [+] button, the sensor and 3D joystick will automatically complete after releasing the button in 3 seconds.

06 How to use in PC

- Wired Connection

Step 1 Use USB cable to connect the controller and the USB port in PC.
Step 2 The PC will prompt new hardware and install automatically, the connection is successful when LED2 indicator flashing. It is in X-input mode after connecting. (LED2 indicator will remain ON when it is fully charged.)

- Testing Function

Function testing is available when use in computer. The specific steps show below: Open Control Panel → Devices and Printers → Right click Controller icon → Game Controller, Setting and click Properties Testing.

- BT Connection

* Suitable for Games for Windows and controller compatible games on Steam platform
Step 1 Turn on your computer's BT and go to the "Add Device" page.
Step 2 While the controller is in sleep mode, press and hold the [ⓗ + Y] button for 3 seconds. Release when the LED2 light flashes to begin pairing.
Step 3 Search for "Xbox Wireless Controller" in your computer's BT settings to connect and pair.
Step 4 Once connected successfully, the LED2 light on the controller will remain ON.
Step 5 Device Identifier: "Xbox Wireless Controller".

- PC Reconnection by BT Connection

While the controller is in sleep mode, press and hold the [ⓗ + Y] buttons for 1 second to awaken the controller and then the controller enters reconnection mode.

07 Auxiliary Function

- Vibration Adjustment Function

After connection, hold press the [⋯] button and operate the UP/Down of Left Joystick at the same time to adjust vibration level, default vibration level is medium. Vibration adjustment has memory function.

High Vibration	LED1+LED2+LED3 light up
Medium Vibration	LED1+LED2 light up
Low Vibration	LED1 lights up
No Vibration	All LED OFF

- Turbo Function

Buttons can be set Turbo Function: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR.

After the first setting, long press the function button can launch TURBO manually, ⓒ indicator will flash in Orange.	
After the second setting, press the function button can launch TURBO automatically, ⓒ indicator will flash in Orange. Press the button again can be stopped Turbo function.	
After the third setting, the TURBO function will be cleared. ⓒ indicator will not flash.	
Clear all button TURBO function	
Long press [⋯] and operate the UP/ Down of Right Joystick at the same time can aquist the rapid fire rate. 5 times/second,LED1 lights up 10 times/second,LED1+LED2 light up 15 times/second,LED1+LED2+LED3 light up	

- Macro Function

Action Button: Left Joystick (↑/↓/←/→), Right Joystick (↑/↓/←/→), D-pad (↑/↓/←/→), A /B /X /Y /L / R/ ZL/ ZR/ L3/ R3/ + / - 。
Programming Button: M1, M2.

Macro Function Setting:

① Press one of the Programme Button (M1 / M2), then press ⓒ , now the button ⓒ white indicator will remain ON and enter to programming state.
② Press the action buttons you want to be programmed. Action buttons include Left Joystick (↑/↓/←/→), Right Joystick (↑/↓/←/→), D-pad (↑/↓/←/→), A /B /X /Y /L / R/ ZL/ ZR/ L3/ R3/ + / - .
③ Press again the Programming Button when complete, the white indicator will OFF and orange indicator will remain ON. (Up to 32 action buttons can be programmed in each group of Macro program. If the action buttons are more than 32, the program will finish and the orange indicator will remain ON.)

Clear Macro Function:

① Press one of the Programme Button (M1 / M2), then press ⓒ , now the button ⓒ white indicator will remain ON and enter to programming state.
② Press again the Programme Button (M1 / M2) to clear the Macro function. The white indicator will OFF and orange indicator will remain ON when complete.

08 Charging Function

Charging Power: standard USB 5V voltage. The controller can be charged by connecting the USB port of phone charger, computer, etc.Fully-charged will take about 2-3 hours.

Controller State	Battery State	Indicator State
Working State	Battery State	Flash Slowly
	Charging	Flash Slowly
	Fully Charged	Remain ON
Power OFF	Charging	Flash
	Fully Charged	OFF

09 Sleeping Function

Controller State	Enter Sleeping State
Re-connect State	30 seconds without connection
First Pairing State	60 seconds without connection
Working State	5 minutes without any action

Press [L3 + L] in Power OFF state, then the auto sleep time can be adjusted by operating UP/DOWN of D-pad.

Sleep after 5mins, LED1 lights up
Sleep after 10mins, LED1+LED2 light up
Sleep after 20mins, LED1+LED2+LED3 light up
Sleep function OFF, LED1+LED2+LED3+LED4 lights up

10 Reset Function

When the controller has functional disorder, freezes or other abnormalities, short press [Power Switch] to enter Power OFF state, then long press [Power Switch] for 6 seconds and the controller will vibrate once to enter to restore factory settings. After restoring, please re-connect and pair it.

11 Attention

- Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.
- Prevent water or other liquids from entering the controller to avoid damage.
- Avoid storing in humid, high temperature, oily smoke and other places.
- Built-in battery, please do not throw the controller into fire to avoid explosion.
- Children should be under adult's supervision at all times when using this product.
- If you have any problems or suggestions about the product, please contact the seller or the after-services.

12 Product Specifications

Model	PXN-P50L
Connection Method	Wireless / Wired
Working Power	Built-in 550mAh lithium battery
Working Current	20mA in working, <130mA in vibration
Product Size	About 163*106*61 mm
Package Size	About 195.5*150*75.5 mm
Product Weight	About 216 g
Use Temperature	10~40 °C
Use Humidity	20-80 %

PXN

P50L

Wireless Gaming Controller

—

使用マニュアル

PXN製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みください。

01 製品外観



02 システム要件

対応プラットフォーム	SWITCH, PC, iPhone
PCシステム要件	Windows 7 /8 /10 /11, iOS 16+

03 電源オン/オフ

電源オン：電源ボタンを3秒間長押しすると、電源が入り、ペアリングが開始されます。
電源オフ：電源ボタンを短押しすると、電源がOFFします。

04 モバイル APP 機能

iOS用のダウンロード: App Storeで「PXN Play」を検索してください。
Android用のダウンロード: Google Play で 「PXN Play」を検索してください。
コントローラーをSWITCHまたはPCに接続した後、モバイルAppを通してコントローラーの機能を設定します。
App機能説明：
- コントローラーのマクロ機能の設定及び共有
- コントローラーのスティックの感度調整
- コントローラーの振動レベル調整
- コントローラーの連射機能調整

*より多くの機能が開発中です

05 SWITCHでの使用方法

- BT接続

ステップ 1 SWITCHのホーム画面から、「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」を選択します。
ステップ 2 **電源ボタンを 3 秒間長押しすると、現在のバッテリー残量が表示された後、コントローラーの4つのLEDライトが点滅を繰り返し、ペアリング状態になります。**
ステップ 3 **5 秒後、コントローラーのLED1が点灯したままになると、接続成功です。**

- SWITCH本体の再接続とウェイクアップ

BT接続モードでコントローラーの ⓗ ボタンを押すと、再接続が行われ、SWITCH本体がウェイクアップされます。

- 有線接続

SWITCHのホーム画面から ⚙ 「設定」→ 「コントローラーとセンサー」→ 「Proコントローラーの有線通信」を選択し、「Proコントローラーの有線通信」がオンになっていることを確認してください。

- SWITCH本体との接続

* 有線接続を使用する前に、コントローラーをシャットダウンまたはスリープ状態にしてください。
ステップ 1 Type-Cケーブルおよびアダプタを使って、**コントローラーとSWITCH本体を接続します。**
ステップ 2 **LED 1 が点滅すると、接続成功です。**
(注：OTGアダプタは別途購入する必要があります)

- SWITCHドックとの接続

* 有線接続を使用する前に、コントローラーをシャットダウンまたはスリープ状態にしてください。
ステップ 1 Type-Cケーブルを使って、コントローラーとSWITCHドックを接続します。
ステップ 2 **LED 1 が点滅すると、接続成功です。**

- 体性感覚/3Dスティックの較正

体性感覚機能に異常が発生したりスティックが中央に戻らない場合は、コントローラーの較正機能を使用することができます。
ステップ 1 **スリープ状態でコントローラーの ⓗ以上**を長時間**に押すと、較正モードに入り、コントローラーの4つのLEDライトが2グループに分かれて交互に点滅します。**
ステップ 2 **左レバーと右レバーを2～3回転させる。**
ステップ 3 **コントローラーを平らなテーブルの上に置いて「+」ボタンを押し、指を離して3秒後にセンサー と3Dスティックの較正が自動的に完了します。この時コントローラーはスリープ状態になります。**

06 PCでの使用方法

- 有線接続

ステップ 1 USBケーブルを使ってPCのUSBポートにコントローラーを接続します。
ステップ 2 デスクトップで「新しいハードウェアが見つかりました」が表示され、自動的にインストールが完了し、コントローラーのLED2が点滅すると、接続成功です。接続後はXinputモードになります。(完全に充電されると、LED2が点灯したままになります)

- コントローラーのテスト機能

PCでコントローラーの機能テストを行うことができます。具体的には以下の通りです。「コントロール パネル」→「デバイスとプリンター」→「ゲームパッドのプロパティ」をクリック →「ゲームコントローラーの設定」を開き、「プロパティ」を選択して、テストを行います。

- BT 接続

・Windowsゲーム、Steamプラットフォーム用のゲームコントローラーに適用
ステップ 1 PC内BTを開き、デバイス追加ページに移動する。
ステップ 2 **コントローラーがスリープ状態の場合、コントローラーの「 ⓗ + Y 」ボタンを3秒間長押しして、LEDが点滅したら手を離して、コントローラーをペアリングする。**
ステップ 3 PC内BT設定画面で「Xbox Wireless Controller」を検索し、ペアリング接続する。
ステップ 4 **接続が成功すると、コントローラーのLED2が点灯します。**
ステップ 5 **デバイス識別子：「Xbox Wireless Controller」。**

- BT 自動接続

コントローラーがスリープ状態の場合、「 ⓗ + Y 」ボタンを同時に約3秒押すと、コントローラーが自動的に接続状態になります。この製品はコントローラーです。

07 補助機能

- 振動調整機能

接続後、ボタンを押しながら ⋯ 左スティックを上下に動かして、モーターの振動レベルを調整します。デフォルトの振動レベルは「中」です。振動調整はメモリー機能を備えています。

強振動 (100%)	LED1+LED2+LED3、1回点滅
中振動 (70%)	LED1+LED2、1回点滅
弱振動 (30%)	LED1、1回点滅
振動なし	すべてのLEDライトが消灯

- 連射 (TURBO) 機能

TURBO機能を設定できる**ボタン**：A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR。

	第一回目の設定後、機能ボタンを長押しすると連射が開始し、ⓒボタンのオレンジ色のライトが点滅します。
	第二回目の設定後、機能ボタンを押すと連射が自動的に開始し、ⓒボタンのオレンジ色のライトが点滅します。もう一度ボタンを押すと、連射が停止します
	第三回目の設定後、連射機能がクリアされ、ⓒボタンのオレンジ色のライトが点滅しません。
	機能ボタンのすべての連射機能をクリアします
	コントローラーのⓒボタンを押しながら右スティックを上下に動かすと、連射スピードを調整することができます。デフォルトの連射スピードは5回/秒です。 5 回/秒　LED1 が1回点滅 10 回/秒　LED1+LED2 が1回点滅 15 回/秒　LED1+LED2+LED3 が1回点滅

- マクロプログラミング (MACRO) 機能

アクションボタン： アクションボタン：左スティック（上下左右）、右スティック（上下左右）、十字ボタン（上下左右）、A B X Y_L/ R/ ZL/ ZR/ L3/ R3/ + / - 。
プログラミングボタン： M1 、M2。

マクロプログラミング機能設定：

① M1、M2のいずれかを押してから ⓒ ボタンを押し続けると、ⓒボタンの白色のライトが点灯し、プログラミング状態になります。
② プログラミングしたいアクションボタンを押します。例えば、左スティック（上下左右）、十字ボタン（上下左右）、A B X Y_L/ R/ ZL/ ZR/ L3/ R3 を押して入力します。
③ プログラミング完了後、プログラミングボタンを押すと、白色のライトが消灯し、オレンジ色のライトが点灯します。（マクロプログラミングの各グループには、最大32個のアクションボタンをプログラミングすることができます。アクションボタンの数が32個以上の場合、プログラミングが終了し、オレンジ色のライトが点灯します）

マクロプログラミング機能をクリア：

① M1、M2のいずれかを押してから ⓒ ボタンを押し続けると、ⓒボタンの白色のライトが点灯し、プログラミング状態になります。
② もう一度M1、M2のいずれかを押すと、このボタンのマクロプログラミングをクリアすることができます。クリア後、白色のライトが消灯し、オレンジ色のライトが点灯します。

08 充電機能

充電有電源： USB規格で電圧は5V。スマホ充電器やPCなどのUSBポートを使ってコントローラーを充電することができます。フル充電には約2～3時間かかります。

コントローラー状態	バッテリー状態	表示ライト状態
動作状態	低残量	ゆっくり点滅
	充電中	ゆっくり点滅
	フル充電	常時点灯
電源オフ状態	充電中	点滅
	フル充電	消灯

- マクロプログラミング（MACRO）機能

アクションボタン： アクションボタン：左スティック（上下左右）、右スティック（上下左右）、十字ボタン（上下左右）、A B X Y_L/ R/ ZL/ ZR/ L3/ R3/ + / - 。
プログラミングボタン： M1 、M2。

マクロプログラミング機能設定：

① M1、M2のいずれかを押してから ⓒ ボタンを押し続けると、ⓒボタンの白色のライトが点灯し、プログラミング状態になります。
② プログラミングしたいアクションボタンを押します。例えば、左スティック（上下左右）、十字ボタン（上下左右）、A B X Y_L/ R/ ZL/ ZR/ L3/ R3 を押して入力します。
③ プログラミング完了後、プログラミングボタンを押すと、白色のライトが消灯し、オレンジ色のライトが点灯します。（マクロプログラミングの各グループには、最大32個のアクションボタンをプログラミングすることができます。アクションボタンの数が32個以上の場合、プログラミングが終了し、オレンジ色のライトが点灯します）

マクロプログラミング機能をクリア：

① M1、M2のいずれかを押してから ⓒ ボタンを押し続けると、ⓒボタンの白色のライトが点灯し、プログラミング状態になります。
② もう一度M1、M2のいずれかを押すと、このボタンのマクロプログラミングをクリアすることができます。クリア後、白色のライトが消灯し、オレンジ色のライトが点灯します。

09 スリープ機能

コントローラー状態	スリープ状態になる
再接続状態	30 秒間接続なし
初回ペアリング状態	60 秒間接続なし
動作状態	5 分間無操作

電源オフ状態で[L3]と[L]を同時押した後、十字ボタンの上下によってオートスリープ時間を調整します。

5 分後にスリープ、LED1 が1回点滅
10 分後にスリープ、LED1+LED2 が1回点滅
20 分後にスリープ、LED1+LED2+LED3 が1回点滅
スリープがオフになると、LED1+LED2+LED3+LED4 が1回点滅

10 リセット機能

コントローラーに動作の不安定、フリーズまたはほかの異常が発生した場合、電源ボタンを押して電源をオフにした後、電源ボタンを 6 秒間長押しすると、コントローラーが 1 回振動して工場出荷時の設定に戻ります。そのあとも一度、ペアリングをやり直してください。
リセット内容：連射機能はリジアさた、デフォルトの連射スピードは 5回/秒、デフォルトの振動レベルは「中」、デフォルトのスリープ時間は 5分、コントローラーのマクロ設定は工場出荷時の設定に戻ります。

11 注意事項

- 激しい振動を避けてください。ご自分での分解・改造・修理はしないでください。
- コントローラー内部に水やその他の液体が入らないようにしてください。破損の原因となることがあります。
- 湿気の多い場所、高温の場所、油煙のある場所などでの保管は避けてください。
- 電池が内蔵されているため、コントローラーを火の中に入れないようにご注意ください。爆発する恐れがあります。
- お子さまが本製品を使用する場合は、大人の監督の下で使用するようにしてください。
- 品質に問題が生じた場合、または、ご疑問がある場合、販売業者またはアフターサービス担当者までご連絡ください。

12 製品仕様

製品型番	PXN-P50L
接続方式	無線/有線接続
動作電源	内蔵550mAhリチウム電池
動作電流	動作時20mA、振動時<130mA
製品サイズ	約 163*106*61 mm
パッケージサイズ	約 195.5*150*75.5 mm
本体重量	約 216 g
使用温度	10~40 °C
使用湿度	20-80 %

PXN

P50L

Wireless Gaming Controller

—

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für PXN entschieden und ihn unterstützt haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, ihr Spielerlebnis zu genießen.

01 Produktübersicht



02 Systemvoraussetzung

Unterstützte Plattform	SWITCH, PC, iPhone
PC-Systemvoraussetzung	Windows 7/8/10/11, iOS 16+

03 Einschalten/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie [Power Switch] 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in den Pairing-Modus zu wechseln.
Ausschalten: Drücken Sie [Power Switch] kurz, um das Gerät zurückzusetzen und auszuschalten.

04 Mobile–App–Funktion

Download für iOS: Suchen Sie im App Store nach [PXN Play].
Download für Android: Suchen Sie im Google Play nach [PXN Play].
Nachdem Sie den Controller mit SWITCH oder PC verbunden haben, können Sie mit der App eine Verbindung herstellen und die Funktionen des Controllers in der App einstellen.
Einführung der App-Funktionen:
- Einstellung und Freigabe von Controller-Makrofunktionen
- Einstellung der Empfindlichkeit des Controller-Joysticks
- Einstellung der Intensität der Controller-Vibration
- Einstellung der Turbofunktion des Controllers

* Weitere Funktionen werden entwickelt

05 Verwendung mit SWITCH

- BT-Verbindung

Schritt 1 Klicken Sie auf der SWITCH-Homepage auf [⚙ Controller] → [Change Grip/Order].
Schritt 2 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf [Power Switch], um die Kopplung aufzurufen. Vier LED-Anzeigen auf dem Controller blinken kreisförmig, wenn die verbleibende Batterielebensdauer angezeigt wird, und wechseln dann in den Verbindungsstatus.
Schritt 3 LED1 auf dem Controller bleibt nach 5 Sekunden bleiben ON , die Verbindung ist erfolgreich.

- SWITCH-Konsolen-Neuverbindung und Aufwecken

In der drahtlosen Verbindung drücken Sie die (ⓗ)Taste auf dem Controller, um die Verbindung wiederherzustellen und die SWITCH-Konsole aufzuwecken.

- Kabelverbindung

Klicken Sie auf [⚙ Setting auf der SWITCH Homepage → Controllers and Sensors → Pro Controller Wired Connection. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser Optionsstatus EIN ist.

- Verbindung mit der SWITCH-Konsole

* Stellen Sie sicher, dass der Controller AUS oder im Schlafzustand ist, bevor Sie eine Kabelverbindung herstellen.
Schritt 1 Verwenden Sie ein Type-C-Kabel und einen OTG-Adapter, um den Controller und die SWITCH-Konsole zu verbinden.
Schritt 2 Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die LED1-Anzeige blinkt.
(Hinweis: OTG-Adapter ist nicht enthalten)

- Verbindung mit SWITCH Dock

* Stellen Sie sicher, dass der Controller AUS oder im Schlafzustand ist, bevor Sie eine Kabelverbindung herstellen.
Schritt 1 Verwenden Sie ein Type-C-Kabel und einen OTG-Adapter, um den Controller und die SWITCH Dock zu verbinden.
Schritt 2 Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die LED1-Anzeige blinkt.

- Controller-Sensor / 3D-Joystick-Kalibrierung

Wenn es bei dem Controller Unordnung oder Joystick-Probleme auftritt, können Sie die Kalibrierungsfunktion verwenden, um es zu beheben.
Schritt 1 Im Schlafmodus drücken Sie [L3 + R], um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen.
Die 4 LED-Anzeigen auf dem Controller blinken abwechselnd in 2 Gruppen.
Schritt 2 Drehen Sie den linken Joystick und den rechten Joystick 2-3 Mal.
Schritt 3 Legen Sie den Controller auf einen horizontalen Tisch und drücken Sie die Taste [+] , Der Sensor und der 3D-Joystick werden automatisch nach dem Loslassen der Taste in 3 Sekunden kalibriert.

06 Wie man es am PC verwendet

- Kabelverbindung

Schritt 1 Verwenden Sie ein USB-Kabel, um den Controller und den USB-Port im PC zu verbinden.
Schritt 2 Der PC erkennt neue Hardware und installiert sie automatisch. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die LED2-Anzeige blinkt. Nach dem Anschließen befindet es sich im X-Input Modus.
(Die LED2-Anzeige bleibt ON, wenn sie vollständig aufgeladen ist.)



- Funktionstest

Die Funktionsprüfung ist beim Einsatz des Controllers am Computer verfügbar. Die spezifischen Schritte werden unten angezeigt: Öffnen Sie die Systemsteuerung → Geräte und Drucker → Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Controller-Symbol → Gamecontroller, Einstellungen und klicken Sie Eigenschaften Testen.

- BT-Verbindung

* Geeignet für Spiele für Windows und Controller-kompatible Spiele auf der Steam-Plattform
Schritt 1 Schalten Sie das BT Ihres Computers ein und gehen Sie zur Seite, "Gerät hinzufügen".
Schritt 2 Während sich der Controller im Schlafmodus befindet, halten Sie die [ⓗ + Y-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie los, wenn das LED2-Licht blinkt, um mit dem Pairing zu beginnen.
Schritt 3 Suchen Sie im BT-Einstellungen Ihres Computers nach "xbox wireless controller", um eine Verbindung herzustellen und zu koppeln.
Schritt 4 Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, bleibt die LED2-Leuchte am Controller bleiben ON.
Schritt 5 Gerätekennung: "xbox wireless controller".

- PC-Wiederverbindung durch BT-Verbindung

Während sich der Controller im Schlafmodus befindet, halten Sie die Tasten ⓗ + Y 1 Sekunde lang gedrückt, um den Controller zu wecken, und der Controller wechselt dann in den Wiederverbindungs modus.

07 Zusatzfunktionen

- Vibrationsanpassungsfunktion

Nach der Verbindung halten Sie die Taste [⋯] gedrückt und betätigen gleichzeitig die Hoch/Runter-Tasten des linken Joysticks, um den Vibrationspegel anzupassen. Der Standard-Vibrationspegel ist mittel. Die Vibrationsanpassung verfügt über eine Speicherfunktion.

Hohe Vibration	LED1+LED2+LED3 leuchten auf
Mittlere Vibration	LED1+LED2 leuchten auf
Niedrige Vibration	LED1 leuchtet auf
Keine Vibration	Alle LED sind ausgeschaltet

- Turbo-Funktion

Die Tasten A, B, X, Y, L, R, ZL und ZR können mit der Turbo-Funktion belegt werden.

	Nach der ersten Einstellung kann durch langes Drücken der Funktions-Taste die TURBO-Funktion manuell gestartet werden, ⓒ die Anzeige leuchtet orange auf.
	Nach der zweiten Einstellung kann durch Drücken der Funktions-Taste die TURBO-Funktion automatisch gestartet werden, ⓒ die Anzeige leuchtet orange auf.
	Anzeige leuchtet orange auf. Durch erneutes Drücken der Taste kann die TURBO-Funktion gestoppt werden.
	Nach der dritten Einstellung wird die TURBO-Funktion gelöscht, die Anzeige leuchtet nicht mehr auf.
	Durch langes Drücken der [⋯] Taste und gleichzeitiges Bedienen von Oben/Unten des rechten Joysticks kann die Schussrate eingestellt werden. 5-mal/Sekunde: LED1 leuchtet auf 10-mal/Sekunde: LED1+LED2 leuchten auf 15-mal/Sekunde: LED1+LED2+LED3 leuchten auf.

- Makrofunktion

Aktionsknopf: linker Joystick (↑/↓/←/→), rechter Joystick (↑/↓/←/→), D-pad (↑/↓/←/→), A /B /X /Y /L / R/ ZL/ ZR/ L3/ R3/ + / - 。
Programmierknopf: M1, M2

Makrofunktionseinstellung:

① Drücken Sie einen der Programmierknöpfe (M1/M2), dann drücken Sie den Aktionsknopf, die weiße Anzeige leuchtet und es wird in den Programmierungsmodus gewechselt.
② Drücken Sie die Aktionsknöpfe, die Sie programmieren möchten. Die Aktionsknöpfe umfassen den linken Joystick (↑/↓/←/→), den rechten Joystick (↑/↓/←/→), pad(↑/↓/←/→), A /B /X /Y /L / R/ ZL/ ZR/ L3/ R3/ + / - 。
③ Drücken Sie erneut den Programmierknopf, wenn Sie fertig sind. Die weiße Anzeige erlischt und die orangefarbene Anzeige bleibt eingeschaltet. (Es können bis zu 32 Aktionsknöpfe in jeder Gruppe von Makroprogrammen programmiert werden. Wenn die Aktionsknöpfe mehr als 32 betragen, wird das Programm beendet und die orangefarbene Anzeige bleibt eingeschaltet.)

Makrofunktion löschen:

① Drücken Sie einen der Programmierknöpfe (M1/M2), dann drücken Sie den Aktionsknopf, die weiße Anzeige leuchtet und es wird in den Programmierungsmodus gewechselt.
② Drücken Sie erneut den Programmierknopf (M1/M2), um die Makrofunktion zu löschen. Die weiße Anzeige erlischt und die orangefarbene Anzeige bleibt eingeschaltet, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

08 Ladefunktion

Ladevorgang: Standard-USB-5V-Spannung. Der Controller kann über den USB-Anschluss eines Handy-Ladegeräts, Computers usw. aufgeladen werden. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2-3 Stunden.

Controller Zustand	Batteriezustand	Indicator State
Arbeitszustand	Batteriezustand	Langsames Blinken
	Laden	Langsames Blinken
	Vollständig geladen	Bleiben ON
Ausgeschalteter